



Procédure préparation Pax S300 - Environnement BIBORNE
A faire par le technicien BIBORNE

- Raccorder le S300 en Ethernet et secteur => par défaut il sera en DHCP sur le réseau
- X ALPHA 929 = Réinitialisation usine du Pinpad
- X ALPHA 353 = Affichage des Menu 'COMPLET'
- Désactiver la connexion caisse (sinon on ne peut pas activer l'IP fixe) :
Paramètres / Fonctionnel Protocole caisse / **Aucun**
- Activer la connexion réseau :
FUNC / Réseau / Mode communication / Ethernet
- Configuration IP Fixe :
FUNC / Réseau / Terminal : Désactiver la fonction DHCP en mettant une « X » et renseigner les paramètres :
 - IP (adresse IP du Pinpad PAX S300)
 - Masque (par défaut 255.255.255.0)
 - Passerelle (par défaut adresse IP du routeur)
 - DNS Primaire
 - DNS Secondaire
- X ALPHA 871 => Passer en Mode autonome
- Saisissez l'ID merchant communiqué par Planet Monetic
- Paramétrage connexion caisse BIBORNE :
FUNC / Paramètres / Fonctionnel / Valider jusqu'à Protocole caisse / Sélectionner **Nepting** /
IP / Ecoute 8888 / Passerelle : X
- Le TPE affiche le logo Nepting, en attente du montant envoyé par la caisse
- X ALPHA 720 = Affichage des versions à l'écran
- Mettre le TPE sur la dernière version sur le portail (V163 à ce jour) => Demande à retail@planet-monetic.fr



Nécessite une alimentation externe PI186



Code de sécurité :

Code fixe et confidentiel : = **211117**

Code dynamique : ((JJ+MM) x 200 + (JJ+MM) + 188)

Exemple pour le 1^{er} janvier 2021 : ((1+1) x 200 + (1+1) + 188) = **590**

Paramétrage fonctionnement :

Pas de paramétrage spécifique car gérer sur la caisse.